

Accessoires



X1 EPS BOX



X3 EPS BOX

EPS Box integreert twee contactoren die zorgen voor stuurbevoegdheid voor gebruikers. Het is compatibel met eenfasige en driefasige omvormers. Samen met de omvormer kan EPS Box een intelligente omschakeling tussen on-grid aansluiting en off-grid aansluiting realiseren. Het kan de bediening vereenvoudigen en de beveiliging verbeteren.



Ondersteunt back-up voor het hele huis



Vereenvoudigt de bedrading met geïntegreerde dubbele contactoren

	X1 EPS BOX	X3 EPS BOX
GRID		
Max. AC-ingangsstroom	63 A	3 × 63 A
Nominale AC-spanning	1/N/PE, 230V	3/N/PE, 400/230 V
Nominale AC-frequentie	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
EPS		
Max. EPS-ingangsstroom	32 A	3 × 63 A
Nominale EPS-spanning	1/N/PE, 230V	3/N/PE, 400/230 V
Nominale EPS-frequentie	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
BELASTING		
Nominale uitgangsstroom, op gridmodus*	63 A	3 × 63 A
Nominale uitgangsstroom, op EPS-rmodus*	32 A	3 × 63 A
Nominale gridspanning	1/N/PE, 230V	3/N/PE, 400/230 V
Nominale gridfrequentie	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
ALGEMENE GEGEVENS		
Bedrijfstemperatuur	-20 t/m 60°C	-20 t/m 60°C
Schakeltijd	0,5 s	0,5 s
Afmeting	300 × 220 × 170 mm	300 × 220 × 170 mm
Gewicht	3,5 kg	4,85 kg
Mate van bescherming	IP65	IP65

*: De uitgangsstroom wordt verlaagd wanneer de bedrijfstemperatuur hoger is dan 40°C. Bij 50°C daalt de uitgangsstroom tot 95%. Bij 60°C daalt het tot 80%.